


Carga de Parámetros Aplicación EG-AMEX

Parámetros e Inicialización EFT 930S Dial




Inicialización Banamex

1. Presionar tecla  seleccionar opción Banamex y presiona enter




2. Ingresa la clave 028510 y enter



3. Selecciona la opción **“Inicialización”** con ▼ y enter



4. Ingresa el ticket del servicio y selecciona enter




5. La Terminal comenzara a actualizar y enviara el mensaje **“Transacción Completa”**, el equipo estará listo para comenzar a operar”




Nota: No se deberá realizar el cierre de servicio hasta haber concluido la carga de parámetros Amex

Nota: es importante que antes de realizar la carga de parámetros Amex, se haya realizado primero la carga de parámetros Banamex

1. Presionar tecla F4, seleccionar opción Amex y presiona enter




2. Ingresa clave de acceso 000022 y enter



3. Selecciona **“Conf. Terminal”** y presiona enter



4. Ingresa el numero de ID Amex (8 dígitos)



5. Ingresas el numero de Afiliación Amex (10 dígitos)

NUM. AFILIACION :

.....

6. Edita el Numero de Inicialización

NUM. TELEFONO :

.....

Teléfonos Inicialización Amex

C.d México: 53262511

Monterrey: 81530460

Interior de la Rep. 01 800 504 35 99

01 800 112 01 19

7. Seleccionar “**Tono**” con el numero 1



1> TONO
2. PULSO

8. En caso de que el negocio cuente con conmutador deberá editarse la opción “**Cod Acc PABX**”, de los contrario el campo deberá quedar en blanco



COD ACC PABX
.....

Al termino de editar los parámetros el equipo enviara el mensaje de

“**Configuración Grabada**”


Inicialización de Tpv

1. Seleccionar la opción **“Conf. Conexión”**



MENU INSTALADOR
1- CONF TERMINAL
2- CONF CONEXION
3- BORRAR DIARIO

2. Seleccionar **“Dial Up”** con la tecla 1





CONEXION
1> DIAL UP
2. GPRS


Después de haber editado la conexión, selecciona tecla roja para regresar a pantalla inicial para comenzar a inicializar.

3. Presiona F1, selecciona Amex y la tecla de enter

4. Con ▲ selecciona la opción **“Inicializar”** y presiona enter.




5. Al seleccionar la terminal emitirá el mensaje de **“Inicialice Correcto? Si/No”** presiona enter para confirmar




Parámetros e Inicialización EFT 930 Gprs




Configuración de Conexión Banamex

1. Presionar tecla  y el tecla dos y enter
2. Selecciona opción Banamex y presiona enter



3. Ingresa la clave 028510 y enter




4. Selecciona la opción **“Config. Conexion”** y enter



5. Busca la opción **“Tipo de Conexión”** y selecciona enter

6. Selecciona la opción **“Gprs”** y selecciona enter




7. En el mismo menú de Config Conexión selecciona ahora la opción “Config Pos”




8. Selecciona la opción APN y enter

9. En caso de que sea incorrecto, edita ingresando el siguiente parámetro
“amxbnmx.itelcel.com” y guarda los cambios con la tecla enter




10. En el mismo menú de Config Conexión selecciona ahora la opción **“Config Host”**




11. Selecciona la opción **“Host Pesos”**

12. Selecciona la opción **“IP Host”** y verifica que el parámetro sea **172.27.0.24**, en caso de ser incorrecto procede a editarlo y presiona enter para guardar cambios



13. Ahora selecciona la opción **“Puerto Host”** y valida que el parámetro sea **7391**, en caso de que este sea incorrecto procede a editar y presiona enter para guardar los cambios.



CONFIGURA HOST ▲▼
IP HOST
PUERTO HOST
URL




PUERTO HOST
7391


Al concluir la Configuración de Conexión procede a inicializar la tpv con los datos proporcionados para el servicio.

Inicialización Banamex

1. Presionar tecla  seleccionar opción Banamex y presiona enter




2. Ingresa la clave 028510 y enter



3. Selecciona la opción **“Inicialización”** con ▼ y enter



4. Ingresa el ticket del servicio y selecciona enter




5. La Terminal comenzara a actualizar y enviara el mensaje **“Transacción Completa”**, el equipo estará listo para comenzar a operar”



Nota: No se deberá realizar el cierre de servicio hasta haber concluido la carga de parámetros Amex



Configuración de Conexión Amex

1. Selecciona la tecla F4 y elige la opción Amex y presiona enter




2. Ingresa la clave 000022 y enter


3. Selecciona la opción **“Conf Conexión”**



4. En pantalla aparecerán las opciones de conexión, selecciona la opción “**Gprs**” y presiona enter



5. El equipo enviara el mensaje “**Hab Web Service**” selecciona enter para continuar.



6. Edita el APN con el siguiente parámetro **“amxbnmx.itelcel.com”** y presiona enter para salvar cambios



APN:
amxbnmx.itelcel.com

7. En los campos de **“Usuario”** ,**“Password”** y **“Dirección IP”** deberá estar en blanco sin contener ningún carácter



USUARIO
.....



PASSWORD
.....



DIRECCION IP:
.....

9. La pantalla arrojará el parámetro

“www206.americanexpress.com/IPPayments/inter/CardAuthorization.do” no es necesario modificarlo

URL:

Authorization.do




10. Verifica que el **“Puerto IP”** tenga el parámetro **443** y presiona enter para que la configuración quede guardada en la terminal

PUERTO IP:



... 443

CONFIGURACION
GRABADA

1. Presiona F1, selecciona Amex y la tecla de enter
2. Con ▲ selecciona la opción **“Inicializar”** y presiona enter.




3. Al seleccionar la terminal emitirá el mensaje de **“Inialice Correcto? Si/No”** presiona enter para confirmar




Parámetros e Inicialización I5100



1. En pantalla inicial presión OK seguido del numero y OK




2. Digita la clave 028510




3. Selecciona PARAM. INICIALIZ y presiona OK






4. Edita las variables correspondientes y presiona un cancelar



5. Selecciona Inicialización y OK



6. Ingresa el numero de ticket y presiona OK



Edición de Parámetros Amex

Nota: es importante que antes de realizar la carga de parámetros Amex, se haya realizado primero la carga de parámetros Banamex

1. Presionar tecla Menú, seleccionar opción Amex con flecha hacia abajo y presiona enter




SEL. APLICACION
BANAMEX
AMERICAN EXPRESS

2. Ingresar clave de acceso 000022 y presionar enter




CLAVE TECNICO:
PWD=

3. Selecciona “**Conf. Terminal**” y presiona enter



4. Ingresa el numero de ID Amex (8 dígitos)



5. Edita el Numero de Inicialización

NUM. TELEFONO

.....


6. Seleccionar “ Tono” con el numero 1

1> TONO

2. PULSO

Después de haber editado la conexión, selecciona tecla roja para regresar a pantalla inicial para comenzar a inicializar.

7. En caso de que el negocio cuente con conmutador deberá editarse la opción **“Cod Acc PABX”**, de lo contrario el campo deberá quedar en blanco




COD ACC PABX
.....


Al termino de editar los parámetros el equipo enviara el mensaje de **“Configuración Grabada”**

Inicialización de Tpv Amex

1. Seleccionar la opción **“Conf. Conexión”** y presiona enter






2. Seleccionar **“Dial Up”** con la tecla 1






Después de haber editado la conexión, selecciona tecla roja para regresar a pantalla inicial para comenzar a inicializar.

3. Presiona ▼ selecciona Amex y la tecla de enter

4. Con ▲ selecciona la opción **“Inicializar”** y presiona enter.



5. Al seleccionar la terminal emitirá el mensaje de **“Inicialice Correcto? Si/No”** presiona enter para confirmar




Validación APN e Ip´s Vx610-Vx670




Edición de APN

Es importante que en las tpv's Gprs se valide APN e Ip's antes de realizar la inicialización del equipo, con la finalidad de evitar problemas de comunicación al momento de la carga


1. Selecciona la opción Banamex con F1




2. Selecciona las teclas F2 y F4 al mismo tiempo, ingresa la clave 1 alpha alpha 66831



3. Desplaza el menú técnico hasta ubicar la opción “Edit” con la tecla F3




4. Presiona 3 veces enter y con flecha hacia abajo desplázate hasta localizar la opción “**VCSGPRSAPN**” en donde deberás verificar que el APN sea “**amxbnmx.itelcel.com**”




5. Para editar selecciona “**Value**” con la tecla F3 y enter

6. Para salir regresa al menú 1 y selecciona la opción “**Restart**”


1. Selecciona la opción Banamex con F1



2. Selecciona enter y el numero 2, ingresa la clave 028510




3. Selecciona la opción **“Conf. Term”** con la tecla F3



4. Con la opción **“Prox”** cambia el menú hasta localizar la opción **“IP Ini”** y verifica que el numero de IP sea **172.27.0.24**

5. Para ingresar la IP correcta selecciona la opción **“Edit”** y posterior selecciona enter




6. Para finalizar selecciona **“salir”** y salva los cambios realizados.

Parámetros e Inicialización Verifone




Inicialización Banamex

1. Selecciona la opción Banamex con F1




2. Selecciona la tecla de Menú (Primer tecla color lila del lado izquierdo), enseguida selecciona la opción Conf.. Term con la tecla F4




Tecla Menú


3. Ingresas la clave 028510 y enter




4. Con la tecla de menú, desplázate hasta localizar la opción "Inicialización" y selecciónala con la tecla F1



5. Ingresa la clave 028510 y enter



6. Ingresa el número de Ticket y selecciona enter




Nota: No se deberá realizar el cierre de servicio hasta haber concluido la carga de parámetros Amex


Edición de Parámetros

Nota: es importante que antes de realizar la carga de parámetros Amex, se haya realizado primero la carga de parámetros Banamex

1. Selecciona la opción Amex con F2



- 2. Selecciona enter y el numero 2
- 3. Ingresas la clave 000022 y enter



4. Selección la opción **“Edit”** con F3 e ingresa el ID Amex al finalizar selecciona Enter

Conf.. Term	Prev	F1
ID Term	Prox	F2
31991004	Edit	F3
Nueva:	Salir	F4


5. Verifica el numero de inicialización según la localidad en donde se ubique el negocio, en caso de no corresponder selecciona **“Edit”** e ingresa el numero correcto

Conf.. Term	Prev	F1
Tel . Ini .	Prox	F2
53262511	Edit	F3
Nueva:	Salir	F4


Teléfonos Inicialización Amex
C.d México: 53262511
Monterrey: 81530460
Interior de la Rep: 01 800 504 35 99
01 800 112 01 19

6. Al finalizar la edición de parámetros selecciona “Salir” con la tecla F4

7. El equipo enviará el mensaje “Salvar cambios” si los datos ingresados son correctos selecciona “OK” con la tecla F2




1. Selecciona la 1ra tecla lila ubicada del lado derecho de Alpha
2. Ingresa la clave 000022 y enter



Tecla Inicialización

3. La terminal emitirá el mensaje "Disc Primario" y finalizara con el mensaje **"Carga Exitosa, Presione Enter"**



ANEXOS

TELÉFONO TX		
Ciudad	TelPrim	TelSecun
GENERAL	01800800689	018000830833
MONTERREY	82204139	018000830833
CHIHUAHUA	8937446	018000830833
JUAREZ	8926210	018000830833
TIJUANA	1342601	018000830833
REYNOSA	1312663	018000830833
CIUDAD DE MEXICO	30034139	018000830833
CANCUN	2870447	018000830833
CUERNAVACA	1217442	018000830833
MERIDA YUCATAN	1241226	018000830833
TOLUCA	5480407	018000830833
PACHUCA	5477663	018000830833
GUADALAJARA	37704139	018000830833
LEON	4413511	018000830833
QUERETARO	4411416	018000830833
PUEBLA	7740442	018000830833
VERACRUZ	7752610	018000830833

Teléfono de inicialización con aplicación AMEX

TELÉFONO TX		
Ciudad	TelPrim	TelSecun
CIUDAD DE MEXICO	53262511	53262511
MONTERREY	81530460	018005043599
INTERIOR DE LA REPUBLICA	018005043599	018001120119

Configuración de IP con aplicación EG

IP que se configura	Carrier	APN	Puerto único
172.27.0.24	EG/AMEX	amxbnmx.itelcel.com	7391